

## K A 9 2 0 Karaoke Mixer Amplifier

Benzersiz Çıkış Gücü  
İnce dijital eko ve reverb denetimi  
Altı mikrofon girişine kadar ideal kullanım  
Her kanalda 3-band EQ  
Profesyonel ses kalitesi  
Kolay taşınabilmesi için rack'a monte edilebilme özelliği



## ÖZELLİKLER

- 2 x 460W @ 4 ohms
- 2 x 300W @ 8 ohms
- 24-Bit DSP reverb ve vokallerde olağanüstü etkiler için profesyonel dijital eko
- 9-aşamalı tempoyu değiştirmeksizin dijital değişim denetimi
- AV girişler için dört konumlu değiştirme özelliği ve iki video çıkışı
- 3-band EQ'lu altı mikrofon girişi
- Bir AUX çıkışı ve bir stereo AUX girişi
- Opsiyonel VGA giriş ve çıkışı
- Müzik girişlerinde 3 band EQ
- Müzik balans denetimi
- Master mikrofon ve müzik volüm denetimi
- Full denetimli uzaktan kontrol
- Switc mod besleme ünitesi
- 3 U rack montaj

KA920 kanal başına 460 watt güç değerine sahip, güçlü karaoke mixer amplifier ünitesidir. Altı mikrofon aynı anda bağlanabilir ve aynı anda kullanılabilir özelliği ile eşsiz bir cihazdır. Her mikrofon girişi full 3 band EF özelliğine, echo efekti ve kazanç denetim ayarına sahiptir. Müzik ve video kaynakları arasında seçim yapılabilir ve bu özellik uzaktan kumanda üzerinden tek dokunuşla denetlenebilir. İki A/V çıkışı monitör ve öteki çıkışlar arasında seçilebilir özelliğe sahiptir. Dahili 24-bit DSP 9 aşamalı dijital denetim sayesinde reverb ve echo etkilerini vokal sound'larını düzenlemede, tempo değişimine yol açmadan kullanılabilir. KA920 rack dolabına monte edilebilir ve sahne, okul, resort, geniş konferans salonları ve parklar gibi gezici ekiplerde, turlarda kullanmaya uygundur.

## Teknik Özellikler

<b>Power Amp</b>	2 x 460W into 4 ohms
<b>Inputs</b>	
Mic	6 x XLR
Line	4 x 1/4"
EFX In	Stereo 1/4"
RCA Audio	6 stereo
RCA Video	4
<b>Output</b>	
Preamp out	1 stereo RCA + 1 video RCA
Monitor out	1 stereo RCA + 1 video RCA
EQ out	1 stereo RCA
RCA Audio	2 stereo
RCA Video	2
Speaker	Stereo 1/4" phone jacks and stereo Speakon
<b>Channels</b>	
Fader	60 mm (-)
EQ	

<b>LED Indicators</b>
Input Channel Peak Light
Source Input
Key Change
Level Meter
<b>EQ</b>
High 12 kHz
Mid 2.5 kHz
Low 80 Hz
<b>System</b>
Main Mic Volume
Main Music Volume
Frequency Response
<b>THD</b>
Crosstalk
Dimensions (W x H x D)
Weight

482mm/19"



Arka Panel